



Блок питания ПРО плавный пуск 100Вт 24В IP20 SignImpress

Артикул SI22060

В наличии	49 шт.
Склад Красноярск	26 шт.
Склад Кемерово	3 шт.
Склад МО Одинцово	20 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочая температура, °С	-25 - +55
Защита от КЗ	Да
Степень защиты, IP	IP20
Рабочее напряжение, V	180-250
Выходное напряжение, V	24
Мощность, W	100
Выходной ток, A	4,2
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Частота, Hz	50-60
Материал корпуса	Металл
Длина изделия, mm	175
Ширина изделия, mm	50,4
Высота изделия, mm	28
Вес брутто, g	325
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/40
Гарантия	4 года

ВНИМАНИЕ: Если в процессе эксплуатации температура корпуса изделия превышает норму, необходимо уменьшить нагрузку и/или обеспечить лучшую вентиляцию/использовать более мощный блок питания/использовать питающий кабель с большим сечением.



* при подключении строго соблюдайте полярность. Обозначения всегда есть на изделии.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. К разъемам L, N и PE подключите питающий кабель (180-265 В). Изделие способно работать без подключения заземления (PE).
2. К Разъемам +/- подключите оборудование.
3. Включите питание.

Блок питания является стабилизированным источником. Используется для преобразования сети переменного тока в постоянный.

Ключевой особенностью изделия является степень защиты и широкий температурный диапазон.

ВНИМАНИЕ: Для подключения необходимо использовать оборудование подходящее по напряжению и не превышающее, в пиковой нагрузке, мощность блока питания (70-80%). Запас должен составлять не менее 20-30%.

МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ

✓ Правильный монтаж	✗ Неправильный монтаж
✓ Производится в пространстве со свободной вентиляцией	✗ В неветилируемый или закрытый короб
✓ На металлическую поверхность	✗ Дерево, пластик
✓ Не использовать различные прокладки, затрудняющие теплоотвод	✗ Использовать различные прокладки (ткань, скотч, клей)
✓ Обеспечить расстояние между блоками питания не менее 5 см	✗ Смонтировать блоки питания вплотную друг к другу

