



Блок питания ПРО регулятор яркости 400Вт 24В IP20 SignImpress

Артикул SI22074

В наличии	88 шт.
Склад Красноярск	40 шт.
Склад Кемерово	4 шт.
Склад МО Одинцово	44 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочая температура, °C	-20 - +45
Защита от КЗ	Да
Степень защиты, IP	IP20
Рабочее напряжение, V	100-265
Выходное напряжение, V	24
Мощность, W	400
Выходной ток, A	16,7
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Частота, Hz	50-60
Материал корпуса	Металл
Длина изделия, mm	222
Ширина изделия, mm	60
Высота изделия, mm	31
Количество ед. в транспортной коробке, шт. ...	1/50
Гарантия	3 года

Блок питания является стабилизированным источником.
Используется для преобразования сети переменного тока в постоянный.

Функция регулировки яркости позволяет настроить интенсивность светового потока (яркость) в подключенном устройстве. Переключатель плавного пуска позволяет снизить воздействие высокого пускового тока на систему электропитания и само оборудование, способствует экономии энергии и увеличению срока службы подключаемых изделий.


ВНИМАНИЕ: Для подключения необходимо использовать оборудование подходящее по напряжению и не превышающее, в пиковой нагрузке, мощность блока питания (70-80%). Запас должен составлять не менее 20-30%.

МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ


✓ Правильный монтаж	✗ Неправильный монтаж
✓ Производится в пространстве со свободной вентиляцией	✗ В неventилируемый или закрытый короб
✓ На металлическую поверхность	✗ Дерево, пластик
✓ Не использовать различные прокладки, затрудняющие теплоотвод	✗ Использовать различные прокладки (ткань, скотч, клей)
✓ Обеспечить расстояние между блоками питания не менее 5 см	✗ Вплотную смонтировать блоки питания друг к другу

Общепринятая цветовая маркировка проводов

В однофазных сетях допускаются различные цвета фазного проводника, кроме синего и желто-зеленого



Наиболее частое сочетание в однофазной сети



Заземление на схемах



*Возможны отличия. Фактический цвет смотрите на изделии.

